

AiM Infotech

MyChron4-2T Pinout e dimensioni

Versione 1.00



N. rev. / Rev. N.		Descrizione / Description		Data / Date	Firma / Signature	Contr. da / Ckd. by																				
<h2>MyChron 4 - 2T pinout e dimensioni</h2>																										
<p>Dimensioni in mm [pollici]</p>																										
<h3>Dettagli connettore - Temperatura</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>Funzione</th> <th>Pin</th> <th>Funzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Termocoppia 1</td> <td>5</td> <td>Termoresistenza 1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GND</td> <td>6</td> <td>GND</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Termocoppia 2</td> <td>7</td> <td>Termoresistenza 2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GND</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Pin	Funzione	Pin	Funzione	1	Termocoppia 1	5	Termoresistenza 1	2	GND	6	GND	3	Termocoppia 2	7	Termoresistenza 2	4	GND			<p>TEMP.</p> <p>Pinout connettore Binder 712 7 pin femmina (vista esterna)</p>		
Pin	Funzione	Pin	Funzione																							
1	Termocoppia 1	5	Termoresistenza 1																							
2	GND	6	GND																							
3	Termocoppia 2	7	Termoresistenza 2																							
4	GND																									
<h3>Dettagli connettore - Lap</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>Funzione</th> <th>Pin</th> <th>Funzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lap magnetico</td> <td>3</td> <td>+V Battery</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GND</td> <td>4</td> <td>Lap ottico</td> </tr> </tbody> </table>				Pin	Funzione	Pin	Funzione	1	Lap magnetico	3	+V Battery	2	GND	4	Lap ottico	<p>LAP</p> <p>Pinout connettore Binder 712 4 pin femmina (vista esterna)</p>										
Pin	Funzione	Pin	Funzione																							
1	Lap magnetico	3	+V Battery																							
2	GND	4	Lap ottico																							
<h3>Dettagli connettore - EXP/PC*</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>Funzione</th> <th>Pin</th> <th>Funzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAN 0+</td> <td>4</td> <td>CAN 0-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GND</td> <td>5</td> <td>Battery esterna</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>+v Battery</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Pin	Funzione	Pin	Funzione	1	CAN 0+	4	CAN 0-	2	GND	5	Battery esterna	3	+v Battery			<p>EXP/PC</p> <p>Pinout connettore Binder 712 5 pin femmina (vista esterna)</p>						
Pin	Funzione	Pin	Funzione																							
1	CAN 0+	4	CAN 0-																							
2	GND	5	Battery esterna																							
3	+v Battery																									
<p>* Connettore CAN per moduli di espansione esterni</p>																										
Rif. / Ref.	Q.tà/Q.ty	Material / Material		N. articolo / Item N.																						
Progettato da / Designed by	Contr. da / Ckd. by	Approvato da / Approved by	Nome file / File name	Data / Date	Scala / Scale																					
		Titolo / Title																								
		Pinout e dimensioni MyChron4 - 2T																								
N. disegno / Drawing N.				Rev. / Rev.	Foglio / Sheet																					
					1 di 1																					